

# PAUL DESIGN CUBE 手錶自動上鍊盒說明書

本自動上鍊錶盒適合所有瑞士名廠製造之自動上鍊腕錶使用，手錶如果處於完全停止狀態，請輕搖手錶 20-30 次，確保手錶秒針正常運作之後，再放入上鍊盒。


## 一. 操作：

按下按鈕可啟動上鍊盒，**長按按鈕約 3 秒**可關閉電源。

**雙擊按鈕**可選擇旋轉速度及方向：順時鐘；逆時鐘；**雙向**運轉。

**單擊按鈕**選擇模式：LED 顯示數字所對應之轉速如下表：

模式 0	停止	模式 5	轉速：約 1000 轉/天
模式 1	轉速：約 600 轉/天	模式 6	轉速：約 1100 轉/天
模式 2	轉速：約 700 轉/天	模式 7	轉速：約 1200 轉/天
模式 3	轉速：約 800 轉/天	模式 8	轉速：約 1500 轉/天
模式 4	轉速：約 900 轉/天	模式 9	轉速：約 1800 轉/天



## 二. 指示燈

◆插電使用時，LED 顯示燈會長亮。

◆使用電池時，會啟動省電模式，LED 顯示燈會熄滅。

◆**電量不足警告**：當電池電力過低時，**LED 顯示燈閃爍**，請更換電池或將手錶自動上鍊盒電池取出後連接 USB 電源線使用。

## 三. 電源供應：

該手錶自動上鍊盒可使用**電池或 USB 電源線**，兩者需擇一使用，請勿裝電池時連接電源，以免造成故障。

- 使用電源線：請使用隨機器所附的原廠電源線(需搭配一般手機用 5V 充電頭使用)。
- 使用電池：使用二顆 **2 號電池**。

### 【注意事項】

- 必須使用本公司提供的原廠 USB 電源線(需搭配一般手機用 5V 充電頭使用)。
- 適用腕錶重量：建議使用在 300g 以內。
- 取錶放錶時請務必關閉電源。

### 【售後服務】

- 機芯元件的聲音變化，會因個別環境及個人判斷或使用時間長久而發生變化，本公司是不會作為退貨或保固的原因。
- 凡購買我們產品，若發生非人為因素損壞之情形，在保固期間內可享有免費保固服務(電子部分，外觀不保固)。超過保固期限的客戶，同樣可以獲得保修服務，只需要支付維修時所產生的相關零配件成本，及來回的運費。

總代理:東暉國際開有限公司

服務電話：02-23380269 LINE ID：0905049988

台北市中正區和平西路二段 142 之 1 號 1 樓